2021 年 4 月 19 日版

USB2.0　小型 CMOS カメラ
ARTCAM-SS シリーズ
商品説明書

36 万画素	ARTCAM-036SS シリーズ
130 万画素	ARTCAM-130SS シリーズ
200 万画素	ARTCAM-D131SS シリーズ
300 万画素	ARTCAM-300SS シリーズ
500 万画素	ARTCAM-500SS シリーズ
900 万画素	ARTCAM-900SS シリーズ
1000 万画素	ARTCAM-1000SS シリーズ

ARTRAY

株式会社アートレイ

目次

1. 注意事項 - 3 -
2. 商品概要 - 6 -
3. 特長 - 6 -
4. 構成 - 7 -
5. 接続 - 8 -
   5.1. カメラの接続方法 - 8 -
   5.2. 電子シャッタ機能 - 8 -
6. 仕様詳細 - 9 -
   6.1. カラーモデル(1) - 9 -
   6.2. カラーモデル(2) - 10 -
   6.3. 白黒モデル - 11 -
   6.4. 近赤外線対応モデル - 12 -
7. 外形寸法図 - 13 -
   7.1. C マウント、ケース入り、USB ケーブル直出しタイプ - 13 -
   7.2. C マウント、ケース入り、USB ミニ B コネクタタイプ - 14 -
   7.3. ボードレンズ、オープンフレームタイプ - 15 -
   7.4. C マウント、オープンフレームタイプ - 16 -
8. PC スペックについて - 17 -
   8.1. 推奨スペック - 17 -

1. 注意事項

■取扱説明書に関する注意事項

１．ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり、注意事項を確認のうえ製品を正しくご使用ください。

２．本書は必要なときに参照できるよう、大切に保管してください。

３．本書に乱丁・落丁があった場合や、紛失・汚損された場合には、お取替えいたしますので本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。

４．本製品の本来の使用方法以外の使い方につきましては、安全性を保証いたしかねますので、ご了承ください。

５．本書の安全に関する指示事項は、必ずお守りください。

６．本書の内容に関して、将来予告なしに変更する場合があります。

７．本書に掲載している図は、説明のため、一部、省略や抽象化を行っています。

８．本書の内容に関して、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。

９．本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載・複製・改変することはできません。

10. 弊社では、本製品を運用した結果での損失、逸失利益等の請求につきましては、項目 8 に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

11. 弊社の海外現地法人・駐在員事務所では、本製品の保守・修理対応を行っておりませんので、ご承知おきください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記絵表示をしています。

警告

この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示してしています。

■安全にお使いいただくために

警告

●下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、カメラから USB ケーブルを取り外してください。故障の場合の修理、交換につきましては本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。お客様による分解・改造・修理は危険ですので絶対におやめください。
・カメラから煙が出ている、カメラが異常に熱くなる、異臭や異音がする
・カメラの内部に異物や水などが混入した場合
・カメラに衝撃を与えて破損した場合
●不安定な場所に設置しないでください。落下や転倒し、けがの原因となります。

注意

●油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災・感電の原因となる場合があります。
●火のそばや自動車の中、直射日光があたる場所など高温の場所に設置・保管はしないでください。内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる場合があります。
●カメラを布で包む等、熱がこもる状態で使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となる場合があります。
●カメラに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
●ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。
●通電中のカメラに長時間触れないでください。カメラ温度が上がり、低温やけどの原因となる場合があります。

■その他注意事項
●太陽光などの強い光を長時間撮影すると、センサーに損傷を与える場合があります。また使用していない状態でもこうした強い光を当てないでください。

■お手入れについて
●カメラの汚れは、柔らかい布かティッシュペーパーで拭き取ってください。その際アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥がれたりする場合があります。

■電波障害についてのご注意
●カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけて使用すると、受信障害の原因となる場合があります。

■輸出管理について
本製品は、外国為替及び外国貿易法により定められた「キャッチオール規制」の対象製品です。
輸出令別表第 3 に掲げる地域（輸出管理を厳格に実施している 26 カ国※）以外の国への輸出で実際に大量破壊兵器（核兵器等)、通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
関係法令に従い、貴社の責において必要な許可等を取得して頂けますようお願いいたします。

ご参考：経済産業省　安全保障貿易管理サイト　www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/index.html

該非判定書・項目別対比表の発行が必要な場合は、弊社 Web サイト(下記 URL)より「該非判定書発行依頼書」をダウンロードしていただき(PDF か Word のどちらかをお選びください)、必要事項をご記入の上、FAX(03-3389-5486)もしくは担当営業へメールにてご送付ください。

該非判定書の発行について　artray.co.jp/export.html

上記は本書発行時点での施行法令に基づいた記載となっております。本製品の実際の輸出にあたっては、必ず最新の法令をご確認の上、個別にご判断ください。

■保証について
弊社では、ペーパーレス化推進のため保証書の添付を廃止し、発送日及びユーザー登録日において
保証期間の管理をしております。詳しくは下記 PDF をご参照ください。

製品保証体制に関するお知らせ　　artray.co.jp/download/other/n_hosyou.pdf
株式会社アートレイ製品保証規定　artray.co.jp/download/other/hosyou.pdf

●本製品の品質・機能および取扱説明書に関して、お客様の使用目的に対する適合性・市場性については一切保証を致しかねます。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。

●高度な信頼性を必要とする業務には使用しないでください。本製品は、医療機器、原子力設備や機器航空宇宙機器、輸送設備や機器等、人命にかかわる設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、財産損害等が生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

■廃棄について
●本製品を廃棄される場合は、弊社に返却いただくか、関連法令に基づいて正規の産業廃棄物としての処理を行い、第三者に再利用されることのないよう処置し、廃棄の記録を残していただきますようお願い致します。

2. 商品概要

ARTCAM-SS シリーズは、産業用に開発された CMOS カメラのシリーズ製品です。PC との親和性に優れた、USB2.0 インターフェイスを採用し、キャプチャカードなどを介さずに PC への画像取り込みが可能です。筐体に収められたケース付きモデルの他、機器組込に適したオープンフレームモデル等様々なバリエーションをご用意しています。

3. 特長

- 高画質、高速フレームレート

36 万画素から 1000 万画素まで幅広いラインナップで、高フレームレートを実現しています。

- USB2.0 インターフェイス採用

PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。

- 小型・軽量

C マウントモデルは 33.8mm 角と、小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。

- 多彩なバリエーション

ケース入りのケーブル直出しモデル、ミニ B コネクタ採用モデル、オープンフレームモデル、C マウント付きオープンフレームモデルなど、外形でも多彩なバリエーションをご用意しています。
36 万画素、130 万画素、500 万画素では、カラーモデルのほか、白黒モデルおよび近赤外線対応モデルもご用意しており、ご要望に応じたモデルをご選択いただけます。

- ROI（Region Of Interest）機能

CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。

- サブサンプリング機能

画素の読み飛ばしを行うことで、フレームレートを高速化可能です。

- グローバルシャッタ（ARTCAM-036SS シリーズ）

ARTCAM-036SS シリーズは CMOS センサながら、マシンビジョンに適したグローバルシャッタを採用しています。

- ビューワソフト付属

Windows 7/8/8.1/10 に対応したビューワソフト（ART-Viewer）が標準で付属しています。
カメラ画像のプレビュー、カメラ各種設定、静止画保存等が容易に行えます。

● ダイレクトショー対応

USB デバイスとして認識される標準デバイスドライバの動作モードのほか、ダイレクトショーでの動作も可能です。(出荷時設定)

● ソフトウェア開発キット付属

画像処理ソフトウェアを開発される場合や、他のアプリケーションでカメラの画像取得やカメラの制御が可能となるソフトウェア開発キットが標準で付属しています。また、下記の Web サイトよりダウンロードしていただくことも出来ます。 https://artray.co.jp/download_sdk.html

● 2 次元計測＆ファイリングソフト（オプション）

プレビュー画像および保存画像より、2 次元計測が容易に行える、2 次元計測＆ファイリングソフト(ART-MEASURE)をオプションにてご用意しております。

4. 構成

1) カメラ本体

2) USB2.0 ケーブル　SS シリーズ　本体より直出し　約 1.8m
　　SSK シリーズ　TYPE A－miniB コネクタ　約 1m
　　SS-OP シリーズ　TYPE A－専用コネクタ　約 1.8m

3) CD-ROM（商品説明書、ビューワソフトウェア・デバイスドライバ・ソフトウェア開発キット）

<オプション>

1) C マウントレンズ
2) 2 次元計測＆ファイリングソフト ART-MEASURE
3) LabVIew 対応 DLL
4) リピータ機能付き USB 延長ケーブル（5.0m）

5. 接続

5.1. カメラの接続方法



5.2. 電子シャッタ機能

標準付属のビューワソフト ART-Viewer などご使用いただきますと、カメラ設定にてシャッタスピードの設定が可能でございます。

設定値はレジスタ値のため、実際の露光時間は下記の計算式にて換算する必要がございます。

機種名	計算式
036SS シリーズ	設定可能数値：1～32767（露光時間：1/32967～1 秒） 露光時間＝（シャッタ値×（640＋88））×0.0417　［μ秒］ ※640×480 画素　24MHz 駆動時
130SS シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/17992～1 秒） 露光時間＝（シャッタ値×（1514-180））×0.0417　［μ秒］ ※1280×1024 画素　24MHz 駆動時
D131SS シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/12320～1.330 秒） 露光時間＝（シャッタ値×1948）×0.0417　［μ秒］ ※1600×1200 画素　24MHz 駆動時
300SS シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/9760～1.679 秒） 露光時間＝（シャッタ値×2459）×0.0417　［μ秒］ ※2048×1536 画素　24MHz 駆動時
500SS シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/8702～2.173 秒） 露光時間＝（(シャッタ値×3184）-426）×0.0417　［μ秒］ ※2592×1944 画素　24MHz 駆動時
900SS シリーズ	設定可能数値：1～8191（露光時間：1/8702～2.42 秒） 露光時間＝（(シャッタ値×（3486+60)×2）+2761）×0.0417　［μ秒］ ※3488×2616 画素　24MHz 駆動時
1000SS シリーズ	設定可能数値：1～8191（露光時間：1/3507～1.348 秒） 露光時間＝（シャッタ値×3952+2891）×0.0417　［μ秒］ ※3840×2748 画素　24MHz 駆動時

6. 仕様詳細

6.1. カラーモデル(1)

	ARTCAM- 036SS 036SSK 036SS-OP 036SS-OP-CM	ARTCAM- 130SS 130SSK 130SS-OP 130SS-OP-CM	ARTCAM- D131SS D131SSK D131SS-OP D131SS-OP-CM	ARTCAM- 300SS 300SSK 300SS-OP 300SS-OP-CM
撮像素子	CMOS カラーイメージセンサ			
有効画素数	752(H)×480(V)	1280(H)×1024(V)	1600(H)×1200(V)	2048H)×1536(V)
撮像面積	4.51(H)×2.88(V)mm 1/3 型	6.66(H)×5.32(V)mm 1/2 型	4.73(H)×3.52(V)mm 1/3.2 型	6.55(H)×4.92(V)mm 1/2 型
走査方式	プログレッシブスキャン			
画素サイズ	6.0(H)×6.0(V)μm	5.2(H)×5.2(V)μm	2.8(H)×2.8(V)μm	3.2(H)×3.2(V)μm
シャッタ方式	グローバルシャッタ	ローリングシャッタ		
カラー配列	RGB ベイヤ配列			
フレームレート	60fps	15fps	4.5fps	6fps
電子シャッタ	1/32967～1s	1/17992～1s	1/12320～1.330s	1/9760～1.679s
インターフェイス	USB2.0　バルク転送			
同期方式	内部同期			
レンズマウント	C マウント （036SS、036SSK、 036SS-OP-CM） ボードレンズマウント M12 P0.5（036SS-OP）	C マウント （130SS、130SSK、 130SS-OP-CM） ボードレンズマウント M12 P0.5（130SS-OP）	C マウント （D131SS、D131SSK、 D131SS-OP-CM） ボードレンズマウント M12 P0.5（D131SS-OP）	C マウント （300SS、300SSK、300SS- OP-CM） ボードレンズマウント M12 P0.5（300SS-OP）
電源電圧	DC5V（USB コネクタより給電）			
消費電力	約 2W 以下			
周囲条件	動作温度／湿度：0～35°C／10～80%（但し結露なきこと） 保存温度／湿度：0～60°C／10～95%（但し結露なきこと）			
外形寸法	33.8(W)×33.8(H)× 50.5(D)mm （036SS） 33.8(W)×33.8(H)× 41.5(D)mm（036SSK） 28.0(W)×28.0(H)× 26.0(D)mm（036SS-OP） 33.8(W)×33.8(H)× 28.8(D)mm（036SS-OP-CM） ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)× 50.5(D)mm （130SS） 33.8(W)×33.8(H)× 41.5(D)mm（130SSK） 28.0(W)×28.0(H)× 26.0(D)mm（130SS-OP） 33.8(W)×33.8(H)× 29.3(D)mm（130SS-OP-CM） ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)× 50.5(D)mm （D131SS） 33.8(W)×33.8(H)× 41.5(D)mm（D131SSK） 28.0(W)×28.0(H)× 26.0(D)mm（D131SS-OP） 33.8(W)×33.8(H)× 29.5(D)mm（D131SS-OP-CM） ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)× 50.5(D)mm （300SS） 33.8(W)×33.8(H)× 41.5(D)mm（300SSK） 28.0(W)×28.0(H)× 26.0(D)mm（300SS-OP） 33.8(W)×33.8(H)× 29.5(D)mm（300SS-OP-CM） ※レンズ、三脚板含まず
質量	約 60g(036SS) 約 56g(036SSK) 約 12g(036SS-OP) 約 32g(036SS-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(130SS) 約 56g(130SSK) 約 12g(130SS-OP) 約 32g(130SS-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(D131SS) 約 56g(D131SSK) 約 12g(D131SS-OP) 約 32g(D131SS-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(300SS) 約 56g(300SSK) 約 12g(300SS-OP) 約 32g(300SS-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず

6.2. カラーモデル(2)

	ARTCAM- 500SS 500SSK 500SS-OP 500SS-OP-CM	ARTCAM- 900SS 900SSK 900SS-OP 900SS-OP-CM	ARTCAM- 1000SS 1000SSK 1000SS-OP 1000SS-OP-CM
撮像素子	CMOS カラーイメージセンサ		
有効画素数	2592(H)×1944(V)	3488(H)×2616(V)	3840(H)×2768(V)
撮像面積	5.70(H)×4.28(V)mm 1/2.5 型	6.10(H)×4.58(V)mm 1/2.3 型	6.41(H)×4.59(V)mm 1/2.3 型
走査方式	プログレッシブスキャン		
画素サイズ	2.2(H)×2.2(V)μm	1.75(H)×1.75(V)μm	1.67(H)×1.67(V)μm
シャッタ方式	ローリングシャッタ		
カラー配列	RGB ベイヤ配列		
フレームレート	3.75fps	3.2fps	2.2fps
電子シャッタ	1/8702～2.173s	1/8702～2.42s	1/3502～1.348s
インターフェイス	USB2.0　バルク転送		
同期方式	内部同期		
レンズマウント	C マウント (500SS、500SSK、500SS-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (500SS-OP)	C マウント (900SS、900SSK、900SS-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (900SS-OP)	C マウント (1000SS、1000SSK、 1000SS-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (1000SS-OP)
電源電圧	DC5V（USB コネクタより給電）		
消費電力	約 2W 以下		
周囲条件	動作温度／湿度：0～35°C／10～80%（但し結露なきこと） 保存温度／湿度：0～60°C／10～95%（但し結露なきこと）		
外形寸法	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (500SS) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (500SSK) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (500SS-OP) 33.8(W)×33.8(H)×28.9(D)mm (500SS-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (900SS) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (900SSK) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (900SS-OP) 33.8(W)×33.8(H)×28.9 (D)mm (900SS-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (1000SS) 33.8(W)×33.8(H)×41.5 (D)mm (1000SSK) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (1000SS-OP) 33.8(W)×33.8(H)×28.9(D)mm (1000SS-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず
質量	約 60g(500SS) 約 56g(500SSK) 約 12g(500SS-OP) 約 32g(500SS-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(900SS) 約 56g(900SSK) 約 12g(900SS-OP) 約 32g(900SS-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(1000SS) 約 56g(1000SSK) 約 12g(1000SS-OP) 約 32g(1000SS-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず

6.3. 白黒モデル

	ARTCAM- 036SS-BW 036SSK-BW 036SS-BW-OP 036SS-BW-OP-CM	ARTCAM- 130SS-BW 130SSK-BW 130SS-BW-OP 130SS- BW-OP-CM	ARTCAM- 500SS-BW 500SSK-BW 500SS-BW-OP 500SS-BW-OP-CM
撮像素子	CMOS 白黒イメージセンサ		
有効画素数	752(H)×480(V)	1280 (H)×1024(V)	2592(H)×1944(V)
撮像面積	4.51(H)×2.88(V)mm 1/3 型	6.66(H)×5.32(V)mm 1/2 型	5.70(H)×4.28(V)mm 1/2.5 型
走査方式	プログレッシブスキャン		
画素サイズ	6.0(H)×6.0(V) μm	5.2 (H)×5.2(V) μm	2.2(H)×2.2(V) μm
シャッタ方式	グローバルシャッタ	ローリングシャッタ	
フレームレート	60fps	15fps	3.75fps
電子シャッタ	1/32967～1s	1/17992～1s	1/8702～2.173s
インターフェイス	USB2.0　バルク転送		
同期方式	内部同期		
レンズマウント	C マウント (036SS-BW、036SSK-BW、 036SS-BW-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (036SS-BW-OP)	C マウント (130SS-BW、130SSK-BW、 130SS-BW-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (130SS-BW-OP)	C マウント (500SS-BW、500SSK-BW、 500SS-BW-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (500SS-BW-OP)
電源電圧	DC5V（USB コネクタより給電）		
消費電力	約 2W 以下		
周囲条件	動作温度／湿度：0～35°C／10～80%（但し結露なきこと） 保存温度／湿度：0～60°C／10～95%（但し結露なきこと）		
外形寸法	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (036SS-BW) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (036SSK-BW) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (036SS-BW-OP) 33.8(W)×33.8(H)×28.5 (D)mm (036SS-BW-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (130SS-BW) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (130SSK-BW) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (130SS-BW-OP) 33.8(W)×33.8(H)×29.3 (D)mm (130SS-BW-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (500SS-BW) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (500SSK-BW) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (500SS-BW-OP) 33.8(W)×33.8(H)×28.9(D)mm (500SS-BW-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず
質量	約 60g(036SS-BW) 約 56g(036SSK-BW) 約 12g(036SS-BW-OP) 約 32g(036SS-BW-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(130SS-BW) 約 56g(130SSK-BW) 約 12g(130SS-BW-OP) 約 32g(130SS-BW-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(500SS-BW) 約 56g(500SSK-BW) 約 12g(500SS-BW -OP) 約 32g(500SS-BW-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず

6.4. 近赤外線対応モデル

	ARTCAM- 036SS-NIR 036SSK-NIR 036SS-NIR-OP 036SS-NIR-OP-CM	ARTCAM- 130SS-NIR 130SSK-NIR 130SS-NIR-OP 130SS- NIR-OP-CM	ARTCAM- 500SS-NIR 500SSK-NIR 500SS-NIR-OP 500SS-NIR-OP-CM
撮像素子	CMOS 白黒イメージセンサ		
有効画素数	752(H)×480(V)	1280 (H)×1024(V)	2592(H)×1944(V)
撮像面積	4.51(H)×2.88(V)mm 1/3 型	6.66(H)×5.32(V)mm 1/2 型	5.70(H)×4.28(V)mm 1/2.5 型
走査方式	プログレッシブスキャン		
画素サイズ	6.0(H)×6.0(V)μm	5.2 (H)×5.2(V)μm	2.2(H)×2.2(V)μm
シャッタ方式	グローバルシャッタ	ローリングシャッタ	
フレームレート	60fps	15fps	3.75fps
電子シャッタ	1/32967～1s	1/17992～1s	1/8702～2.173s
インターフェイス	USB2.0　バルク転送		
同期方式	内部同期		
レンズマウント	C マウント (036SS-NIR、036SSK-NIR、 036SS-NIR-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (036SS-NIR-OP)	C マウント (130SS-NIR、130SSK-NIR、 130SS-NIR-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (130SS-NIR- OP)	C マウント (500SS-NIR、500SSK-NIR、 500SS-NIR-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (500SS-NIR- OP)
電源電圧	DC5V（USB コネクタより給電）		
消費電力	約 2W 以下		
周囲条件	動作温度／湿度：0～35°C／10～80%（但し結露なきこと） 保存温度／湿度：0～60°C／10～95%（但し結露なきこと）		
外形寸法	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (036SS-NIR) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (036SSK-NIR) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (036SS-NIR-OP) 33.8(W)×33.8(H)×29.7(D)mm (036SS-NIR-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (130SS-NIR) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (130SSK-NIR) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (130SS-NIR-OP) 33.8(W)×33.8(H)×30.5 (D)mm (130SS-NIR-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず	33.8(W)×33.8(H)×50.5(D)mm (500SS-NIR) 33.8(W)×33.8(H)×41.5(D)mm (500SSK-NIR) 28.0(W)×28.0(H)×26.0(D)mm (500SS-NIR-OP) 33.8(W)×33.8(H)×30.1 (D)mm (500SS-NIR-OP-CM) ※レンズ、三脚板含まず
質量	約 60g(036SS-NIR) 約 56g(036SSK-NIR) 約 12g(036SS-NIR-OP) 約 32g(036SS-NIR-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(130SS-NIR) 約 56g(130SSK-NIR) 約 12g(130SS-NIR-OP) 約 32g(130SS-NIR-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず	約 60g(500SS-NIR) 約 56g(500SSK-NIR) 約 12g(500SS-NIR-OP) 約 32g(500SS-NIR-OP-CM) ※レンズ、ケーブル含まず

7. 外形寸法図

7.1. C マウント、ケース入り、USB ケーブル直出しタイプ

ARTCAM-036SS/036SS-BW/036SS-NIR
ARTCAM-130SS/130SS-BW/130SS-NIR
ARTCAM-D131SS
ARTCAM-300SS
ARTCAM-500SS/500SS-BW/500SS-NIR
ARTCAM-900SS
ARTCAM-1000SS



7.2. C マウント、ケース入り、USB ミニ B コネクタタイプ

ARTCAM-036SSK/036SSK-BW/036SSK-NIR
ARTCAM-130SSK/130SSK-BW/130SSK-NIR
ARTCAM-D131SSK
ARTCAM-300SSK
ARTCAM-500SSK/500SSK-BW/500SSK-NIR
ARTCAM-900SSK
ARTCAM-1000SSK



7.3. ボードレンズ、オープンフレームタイプ

ARTCAM-036SS-OP/036SS-BW-OP/036SS-NIR-OP
ARTCAM-130SS-OP/130SS-BW-OP/130SS-NIR-OP
ARTCAM-D131SS-OP
ARTCAM-300SS-OP
ARTCAM-500SS-OP/500SS-BW-OP/500SS-NIR-OP
ARTCAM-900SS-OP
ARTCAM-1000SS-OP





7.4. C マウント、オープンフレームタイプ

ARTCAM-036SS-OP-CM/036SS-BW-OP-CM/036SS-NIR-OP-CM
ARTCAM-130SS-OP-CM/130SS-BW-OP-CM/130SS-NIR-OP-CM
ARTCAM-D131SS-OP-CM
ARTCAM-300SS-OP-CM
ARTCAM-500SS-OP-CM/500SS-BW-OP-CM/500SS-NIR-OP-CM
ARTCAM-900SS-OP-CM
ARTCAM-1000SS-OP-CM

※この部位のスペーサ長は機種により異なります

機種名	スペーサ長さ
036SS-OP-CM	2.3mm
036SS-BW-OP-CM	2mm
036SS-NIR-OP-CM	3.2mm
130SS-OP-CM／	2.8mm
130SS-NIR-OP-CM	4mm
D131SS-OP-CM／	3mm
500SS-OP-CM／ 500SS-BW-OP-CM	2.4mm
500SS-NIR-OP-CM	3.6mm



8. PC スペックについて

8.1. 推奨スペック

● ホストコントローラー

本製品は USB2.0 対応です。

● CPU

本製品のドライバーは"x86"または"amd64"アーキテクチャのプロセッサに対応しています。
CPU 性能は画像の描画速度や画像処理速度に影響しますので、出来るだけ高性能の CPU をお使いいただくことを推奨します。

● 空きメモリ

ビューワーソフトウェアは、内部で 4～8 枚分の画像バッファーを保持しますので、少なくとも、画像 8 枚分程度の空きメモリ容量が必要になります。
(※例えば 130 万画素カラーカメラであれば、1280 x 1024 x 3 x 8 [byte] = 30[MB])
特に解像度の高いカメラを使う場合は、空きメモリに十分な余裕を持つことを推奨します。

● 対応 OS

標準対応しているのは NT 系 Windows(32bit/64bit)のみとなり、Windows 7 以降の OS で標準動作確認を行なっています。また、Windows 10 での使用を推奨します。

注意

■本製品を使用する上で下記の制限事項があります。ご確認の上ご使用ください
(1)推奨スペック
上記の推奨スペックを満たしていない場合、最大フレームレートにて取り込み出来ない場合がございます。
本製品の性能を活かすためにも、推奨スペックの PC をご用意いただけますようお願いいたします。

(2)複数の USB 機器の接続について
本製品を含む、複数の USB 機器を同一の USB ホストコントローラーに接続して使用する場合、ホストコントローラーの性能によっては、USB 機器の動作が不安定になる場合がございます。(※供給電力の問題、転送帯域不足の問題など) 供給電力に関しては、電源供給タイプの USB HUB を使用することを推奨いたします。

(3)USB2.0 ケーブルの延長
本製品を市販の USB2.0 延長ケーブル等で延長して接続した場合、USB2.0 の転送帯域が低下し、十分な転送速度が出ずにフレームレートの低下が起こる、あるいは本製品が認識されない場合がございます。
延長ケーブルのご使用につきましては弊社で推奨しているケーブル以外は動作保証対象外となります。
これは電源線のレギュレーション不足、データ線のインピーダンスミスマッチに起因します。
推奨ケーブルにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。(TEL：03-3389-5488)

株式会社アートレイ　ISO9001:2015 2018/9/17 取得
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5　上野ビル 4F
Tel：03（3389）5488　　Fax：03（3389）5486
Email：artray@artray.co.jp
URL：http://www.artray.co.jp